

Diagrama de uma caixa de som portátil com legendas em português e numeração de 1 a 6:

- 1. entrada áudio
- 2. grelha magnética
- 3. clipe magnético
- 4. botão lig/desliga
- 5. indicador de eco
- 6. indicador de redução de ruído

MICROFONE

Retire os microfones para ligá-los automaticamente. O indicador de pareamento pisca em azul para indicar que está no modo de conexão.

1

2

Remova o receptor (Tipo-C/iOS).

9

Conecte o receptor à entrada do telefone. O indicador de pareamento piscará, indicando o modo de conexão.

Atenção: alguns telefones precisam ativar a função "OTG" nas configurações para funcionar corretamente

1 CLIPE MAGNÉTICO

Posicione o ponto de fixação do microfone e conecte o clipe ao ponto de fixação.

Diagrama de montagem 1: Um clipe magnético preto com a marca "G" e um botão vermelho está sendo conectado a uma presilha magnética quadrada preta. Uma linha tracejada indica a conexão entre os pontos de fixação.

Diagrama de um controle remoto com legendas explicativas para os botões:

- pressão e segure: ligar/desligar
- 1 clique: ligar/desligar a redução o ruído
- clique duplo: ligar/desligar reverberação

Coloque o microfone de volta na estojo de carregamento, ele será desligado automaticamente e começará a carregar.

Clique: Ajusta o volume (ajustável em três níveis: baixo, médio e alto)

STATUS	LUZES INDICADORAS
ligado (não conectado)	luzes Tx1 e Tx2 piscam em azul
ligado (conectado)	luz azul Tx1 acesa (1 microfone conectado) luzes azuis Tx1 e Tx2 acesas (2 microfones conectados)

Exibe o nível de bateria restante. A luz vermelha representa 25% da bateria.

STATUS	LUZS INDICADORAS
bateria fraca	luz branca piscando
carregando	luz branca piscando
carregamento completo	4 luzes brancas acesas

Tamanho:	61,5x54x20mm
Material Principal:	ABS
Peso do produto:	71g
Transmissão sem fio:	2,4GHz
Atraso sonoro:	<22ms
Freq. e profundidade de amostragem:	48KHz 24bit
Sensibilidade:	-38dB
Relação sinal/ruído:	-94dB
Distância de transmissão:	100m (visual e sem interferência de sinal)
Microfone:	360° omni-direcional
Tempo de funcionamento:	Aprox. 6h (1 microfone)/Aprox 24h (com caixa de carregamento)
Capacidade da bateria:	700mAh (microfone) /500mAh (estojo de carregamento)
Tensão de entrada:	DC 4,8-5,2V
Adaptador:	5V/1A

– Este produto gera um campo magnético intenso. Para evitar danos a dispositivos eletrônicos sensíveis, como cartões magnéticos, dispositivos médicos implantáveis (marca-passos, desfibriladores), discos rígidos, pendrives e chips de memória, mantenha-o a uma distância segura.

– Este produto é sensível à umidade. Mergulhar ou molhar o produto pode causar curto-circuito, corrosão e, conseqüentemente, incêndio ou exposição da bateria. Utilize o produto em ambientes secos e protegidos da chuva.

– em caso de combustão do produto, use extintor de dióxido de carbono, extintor de pó químico ou cobertor de fogo para apagar o fogo imediatamente.

– Por favor, use o produto em um ambiente onde a temperatura esteja entre -10°C e 45°C e a temperatura ambiente para carregamento esteja entre 5°C e 45°C .

– Não tente desmontar este produto. A bateria contém substâncias químicas perigosas que podem causar queimaduras graves, incêndio ou explosão em caso de vazamento.

— Manuseie o produto com cuidado. Evite quedas, pancadas, esmagamento e a aplicação de peso excessivo.

– Para evitar superaquecimento e risco de explosão, mantenha o produto longe de fontes de calor, como fornos, fogões, microondas, placas elétricas, radiadores e luz solar direta. Não coloque o produto dentro de outros equipamentos.

– Para evitar danos, não exponha o produto a fontes de calor como luz solar direta, fornos, fogões ou o interior de veículo em dias quentes. A temperatura ideal de armazenamento é inferior a 60°C.

Importado por:
Fancy Comércio Importação e Exportação Ltda
CNPJ: 30071870/001-12
www.fancyfancy.com.br

Fabricado na China

